

PSW 1002W RC-12

Artikelcode: 595067356



Kenmerken

Power:	1000 W
Peak Power:	2000 W
Input DC:	12 V
Output AC:	230 V
Output USB DC:	V - A V - A
Gewicht kg:	4.3 kg
Afmetingen mm:	375x210x100 mm

De PSW 1002W RC12 vormt moeiteloos een 12V accu om tot 230V voeding, geschikt voor ieder apparaat tot 1000W.

Zuivere Sinus stroom

- De stroom die wordt geproduceerd door deze omvormer is identiek aan de stroom van het openbare stroomnet.
- Spanningspieken hebben geen enkel negatief effect, de omvormer reguleert automatisch het nodige vermogen.
- Ideaal voor apparaten die gevoelig zijn voor stroomvariaties of variaties met een hoog vermogen.

Hoog rendement, geen energieverspilling

- Dankzij z'n extreem hoge rendement (90% max) restitueert de PSW 1002W RC-12 meer energie dan een standaard omvormer.
- Dankzij de afstandsbediening is het mogelijk de omvormer uit te schakelen, en zo het energieverbruik tot een minimum te beperken. De accu ontladst niet, en behoudt dus al z'n energie.

Functioneel ontwerp

- Deze omvormer, compact en toegerust met een handig bevestigingssysteem, is speciaal ontworpen om eenvoudig mee te kunnen nemen of permanent geïnstalleerd te worden in een voertuig.
- 2 aansluitingen voor alle soorten elektrische apparaten :
 - 2 stopcontact (230V)
 - 2 USB aansluiting (5V)

Veilig in gebruik

- Thermische beveiliging, ventilatie.
- Beveiligd tegen overladen en kortsluiting.
- Beveiligd tegen onder- en overspanning.

Op afstand te bedienen

De meegeleverde afstandsbediening kan, dankzij de lange kabel, op 6 m afstand worden geïnstalleerd.

Drie functies :

- Het op afstand bedienen van de omvormer met de On/Off knop.
 - Het lampje waarschuwt u in geval van storing.
 - Het leveren van informatie over de staat van de accu en de verbruikte stroom dankzij het digitale display.
-