

## PSW 1002W RC-12

Artikelcode: 595067356



### Kenmerken

Power:	1000 W
Peak Power:	2000 W
Input DC:	12 V
Output AC:	230 V
Output USB DC:	V - A V - A
Gewicht kg:	4.3 kg
Afmetingen mm:	375x210x100 mm

De PSW 1002W RC12 vormt moeiteloos een 12V accu om tot 230V voeding, geschikt voor ieder apparaat tot 1000W.

#### Zuivere Sinus stroom

- De stroom die wordt geproduceerd door deze omvormer is identiek aan de stroom van het openbare stroomnet.
- Spanningspieken hebben geen enkel negatief effect, de omvormer reguleert automatisch het nodige vermogen.
- Ideaal voor apparaten die gevoelig zijn voor stroomvariaties of variaties met een hoog vermogen.

#### Hoog rendement, geen energieverspilling

- Dankzij z'n extreem hoge rendement (90% max) restitueert de PSW 1002W RC-12 meer energie dan een standaard omvormer.
- Dankzij de afstandsbediening is het mogelijk de omvormer uit te schakelen, en zo het energieverbruik tot een minimum te beperken. De accu ontladst niet, en behoudt dus al z'n energie.

#### Functioneel ontwerp

- Deze omvormer, compact en toegerust met een handig bevestigingssysteem, is speciaal ontworpen om eenvoudig mee te kunnen nemen of permanent geïnstalleerd te worden in een voertuig.
- 2 aansluitingen voor alle soorten elektrische apparaten :
  - 2 stopcontact (230V)
  - 2 USB aansluiting (5V)

#### Veilig in gebruik

- Thermische beveiliging, ventilatie.
- Beveiligd tegen overladen en kortsluiting.
- Beveiligd tegen onder- en overspanning.

#### Op afstand te bedienen

De meegeleverde afstandsbediening kan, dankzij de lange kabel, op 6 m afstand worden geïnstalleerd.

Drie functies :

- Het op afstand bedienen van de omvormer met de On/Off knop.
  - Het lampje waarschuwt u in geval van storing.
  - Het leveren van informatie over de staat van de accu en de verbruikte stroom dankzij het digitale display.
-