

PSW 601W RC-12

Code d'article: 595067332



Caractéristiques

Power:	600 W
Peak Power:	1200 W
Input DC:	12 V
Output AC:	230 V
Output USB DC:	5V - 2A V - A
Poids kg:	2 kg
Dimensions mm:	267x171x74 mm

Courant pur Sinus de grande qualité

- Le courant reproduit par le convertisseur est identique à celui d'un réseau public.
- Aucune incidence lors de pic de tension, le convertisseur régule automatiquement la puissance nécessaire.
- Idéal pour les équipements sensibles aux variations de courant ou de forte puissance.

Rendement élevé

- Grâce à son taux de conversion très élevé (90% max), le PSW 601W RC-12 restitue plus d'énergie qu'un convertisseur standard.
- La télécommande à distance permet d'éteindre le convertisseur et de limiter l'autoconsommation lorsqu'il fonctionne à vide. La batterie ne se décharge pas et conserve toute son énergie.

Conception maniable et fonctionnelle

- Compact et équipé d'un système de fixation, ces produits sont conçus pour être facilement transportables ou installés de façon permanente dans un véhicule.
- 2 connectiques pour tous les appareils électriques :
 - 1 prise secteur (230V)
 - 1 prise USB (5V)

Utilisation sécurisée

- Protection thermique, ventilé
- Protection contre les surcharges et court-circuit.
- Protection de sous-tension et surtension.

Gestion à distance

Fournie avec le convertisseur, cette télécommande peut être fixée à 6 m grâce à son câble longue distance. Elle a deux fonctions :

- Contrôler le convertisseur à distance grâce à son bouton On/Off.
- Avertir par un témoin lumineux en cas de défaut.