

# STARTPACK 12.24 CI

Code d'article: 595024991



## Caractéristiques

Voeding:	0 V
Batterie intégrée:	2 x 16 Ah
Pour batteries 12V:	1 V/C: 900A - Cranking: 1700A - Peak battery: 3600A
Pour batteries 24V:	1 V/C: 700A - Cranking: 1350A - Peak battery: 1800A
Longueur:	1.8 m
Fusible:	300 A
Poids:	19 kg
Dimensions mm:	260x200x480 mm

### Booster 12 / 24V très puissant

- Ses deux batteries internes de haute qualité (ENERSYS : 2 x 16 Ah) offrent au STARTPACK 12.24 CI un fort courant de démarrage (jusqu'à 3600 A en peak).
  - il démarre tous véhicules équipés de batterie plomb (liquide, AGM, EFB, gel...) en quelques secondes : 900 A en 12 V, 700 A en 24 V.

### Chargeur automatique intégré

- Grâce à son chargeur intégré puissant 4 A (courbe IUoU), il se recharge sur le secteur à 100%, rapidement et sans surveillance.
- Sa courbe de charge intelligente en 7 étapes prolonge la durée de vie et les performances de ses batteries internes.

### Parfait pour le interventions sur site

- Compact, il dispose d'un rapport poids / puissance confortable.
- Plus robuste et muni d'une poignée ergonomique, il est parfaitement adapté aux environnements exigeants (en atelier ou sur site).

### Utilisation en toute sécurité

- Ce produit dispose de protections généralisées pour l'électronique embarquée du véhicule, le chargeur, la batterie et l'utilisateur.
- Position OFF :
  - préserve l'électronique embarquée.
  - évite les court-circuits et surcharges.
  - protège des inversions de polarités (avec alarme sonore + voyant).
  - évite les étincelles lors du branchement des pinces.