

GRE 6500 AVR

Artikelcode: 70165



Kenmerken

Max. vermogen (1-230V):	6500 W
Continu vermogen (1-230V) W:	6000 W
Brandstofverbruik (50% belasting):	2,07 l/u
Continue werkingstijd (50% belasting) Uur:	13,5 u
Brandstofverbruik (100% belasting):	3,76 l/u
Continue werkingstijd (100% belasting) Uur:	7,4 u
DC output:	12V / 8,3A
Tankinhoud:	28 L
Autonomie (FULL load):	7,4 u
Autonomie (1/2 load):	13,5 u
Brandstof:	benzine
Starter:	manueel + elektrisch
Geluidsniveau dB(A):	75 dB(A)
AVR:	ja
Gewicht kg:	87 kg
Afmetingen mm:	730x545x600 mm

Stroomgenerator met elektrische start, grote tank en voorzien van een AVR- module (Automatic Voltage Regulator) waardoor deze uitermate geschikt is voor professionele en dagelijkse stroomvoorziening van bv. het veilig opladen van accu's, elektrisch gereedschap, ..

- Met batterij en automatisch start
- Gemonteerd in robuust frame
- Voorzien van grote tank
- Voorzien van 2 uitgangen 1-230 V en 1 uitgang 12 V DC
- Voorzien van een AVR module
- Geschikt voor gebruik op werven
- Voor professioneel gebruik
- Stopcontact: 32A CEE