

## NEOSTART 620 - 12/24V

Artikelcode: 595025288



### Kenmerken

Voeding:	230 V
Vermogen:	3100 W
Spanning batterij:	12-24 V
Zekering:	200 A
IP:	21
Gewicht kg:	24 kg
Afmetingen mm:	470x320x270 mm

Met deze lader / starter kunt u uw batterijen onderhouden, zelfs als ze erg ontladen zijn.

#### Functie laden:

De Neostart 620 laadt loodbatterijen met vloeibare elektrolyt op van 20 Ah tot 1350 Ah in 12 en 24V. Dit apparaat is traditioneel, het is noodzakelijk om de laadstatus te controleren.

#### Functie starten:

De Neostart 620 start voertuigen met loodbatterijen met vloeibare elektrolyt van 45 Ah tot 200 Ah in 12V en 24V. Een voorbelasting kan nodig zijn om de energie te leveren die nodig is voor een start.

- Kabel- en klemhouder
- Geïntegreerde wielen en handgrepen voor eenvoudig transport
- Aluminium wikkeling.
- Kabels Ø 16 mm<sup>2</sup> CCA, (2m voor rood en 1.8m voor zwart)
- Messing clips
- Voorste zekering
- Grote ampèremeter

Opgelet: Geen bescherming boord electronica

## Optioneel toebehoren



595054547

Zekeringen 200A (2 stuks)