

PSW 601W RC-12

Artikelcode: 595067332



Kenmerken

Power:	600 W
Peak Power:	1200 W
Input DC:	12 V
Output AC:	230 V
Output USB DC:	5V - 2A V - A
Gewicht kg:	2 kg
Afmetingen mm:	267x171x74 mm

Zuivere Sinus Stroom

- De stroom die wordt geproduceerd door deze omvormer is identiek aan de stroom van het openbare stroomnet.
- Spanningspieken hebben geen enkel negatief effect, de omvormer reguleert automatisch het nodige vermogen.
- Ideaal voor apparaten die gevoelig zijn voor stroomvariaties of variaties met een hoog vermogen.

Hoog rendement

- Dankzij z'n extreem hoge rendement (90% max) restitueert de PSW 601W RC-12 meer energie dan een standaard omvormer.
- Dankzij de afstandsbediening is het mogelijk de omvormer uit te schakelen, en zo het energieverbruik tot een minimum te beperken. De accu ontlaaft niet, en behoudt dus al z'n energie.

Functioneel ontwerp

- Deze producten, compact en toegerust met een handig bevestigingssysteem, zijn speciaal ontworpen om eenvoudig mee te kunnen nemen of permanent geïnstalleerd te worden in een voertuig.
- 2 aansluitingen voor alle soorten elektrische apparaten :
 - 1 stopcontact (230V)
 - 1 USB aansluiting (5V)

Veiligheid

- Thermische beveiliging, ventilatie.
- Beveiligd tegen overladen en kortsluiting.
- Beveiligd tegen onder- en overspanning.

Afstandsbediening De meegeleverde afstandsbediening kan, dankzij de lange kabel, op 6 m afstand worden geïnstalleerd.

Twee functies :

Het op afstand bedienen van de omvormer met de On/Off knop.
Het lampje waarschuwt u in geval van storing.